

Verifique el nivel de timbre seleccionado.

No aparece el número de la persona que llama.

Verifique que tiene contratado el servicio de identificación de llamante con su compañía telefónica.

Puede ser que tenga contratado el servicio y que la persona que llama haya desactivado su identificación.

Conectado el ADSL no tiene identificación de llamadas o la calidad de sonido es baja.

Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta (una específica para cada uno). El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Pérdidas de retorno > 14 dB.
- Marcación por Tonos (DTMF).
- Códigos de marcación multifrecuencia: CCITT Z.23.
- Tiempo de emisión: > 90 ms.
- Tiempo de pausa: > 100 ms.
- Duración de la apertura temporizada: 100ms.
- Tiempo de pausa en marcación: 3.6 s.
- Número máximo de dígitos por cada memoria: 16.
- Número de registros de llamadas: hasta 101.
- Número de contactos de la agenda: 99.

Compatible con las líneas telefónicas analógicas Españolas.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32